

Smartvest Funk-Öffnungsmelder

Art.-Nr. FUMK35000A



-
- Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Türen und Fenstern
 - Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten und Bohren, dank Batteriebetrieb
 - Sabotageschutz durch Deckelkontakt
 - Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch blaue LED
 - Automatische Supervision: Mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
 - Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
 - Batterielebensdauer bis zu 1 Jahr
 - Klein, unauffällig, sicher
-

Der Smartvest Funk-Öffnungsmelder ermöglicht die Überwachung von Fenstern und Türen und kann dank Batteriebetrieb komfortabel ohne Bohren und Verdrahten montiert werden. Bei niedrigem Batteriestand, gibt der Smartvest Funk-Öffnungsmelder automatisch Rückmeldung an die Zentrale. Die kostenlose Smartvest App leitet den Vorgang zum Austausch der Batterien dann Schritt für Schritt an. In Kombination mit der Smartvest Funk-Steckdose können neben der Überwachung auch Smart-Functions initiiert werden (z.B.: Tür auf, Licht an). Aufgrund der Größe, ist der Smartvest Funk-Öffnungsmelder absolut unauffällig und fügt sich unaufdringlich in die Raumgestaltung ein.

Smartvest Funk-Öffnungsmelder

Art.-Nr. FUMK35000A

Technische Daten

Batterietyp	1x CR2032
Breite	40mm
Funkfrequenz	868MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	71mm
Länge	14mm
Max. Betriebstemperatur	40°C
Max. Luftfeuchtigkeit	80%
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	0°C
Modulation	FSK
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	0,03kg
Sabotageüberwachung	Ja
Stromaufnahme	Standby: 5µA; Durchschnitt: 15mA
Zertifizierungen	CE