

Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Art.-Nr. FUA35010A



- Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit für Ihr Zuhause zur einfachen Selbstmontage
- Schnelle Plug & Play-Installation der Zentrale per 5-V-Netzteil und der vorkonfigurierten Melder über Funk – ohne Verdrahten und Bohren
- Rundum-Sicherheit mit Backup-Batterie zur Notstromversorgung und erweiterbar auf max. 32 Funk-Komponenten, 4 IP-Kameras
- Überprüfen und steuern, was zu Hause passiert: mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android)
- Sofort-Alarmierung über integrierte, lautstarke 90-dB-Sirene, Push-Benachrichtigung via App und E-Mail
- Intuitive App-Bedienung mit Live-Kameraeinblick, Schnappschussfunktion und Anwesenheitssimulation dank Licht-/TV-Steuerung (Funk-Steckdose benötigtes Zubehör)
- Dauerhafte Gewissheit mit bis zu 1.000 gespeicherten Ereignissen & Kamera-Aufzeichnungen
- Bis zu 32 individuell konfigurierbare Szenarien, wie z. B. smarte Lichtsteuerung: Anlage unscharf, Bewegung erkannt, Licht an
- Integriertes Hygrometer zur Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

Die Smartvest-Zentrale verbindet bis zu 32 Funk-Komponenten und bis zu 4 IP-Kameras mit der kostenlosen App und ist damit der Mittelpunkt eines modernen Zuhauses. Sie steht dabei für zuverlässige Rundum-Sicherheit, kombiniert mit attraktiven Home-Automation-Funktionen. Die Installation ist dank Plug and Play denkbar einfach, was auch alle zusätzlichen Komponenten betrifft – sie sind bereits vorkonfiguriert und lassen sich ganz einfach über die kostenlose App einbinden. Alle weiteren Einstellungen, wie beispielsweise eine Anwesenheitssimulation, werden bequem und intuitiv über das Tablet oder Smartphone vorgenommen. Mit dem

Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Art.-Nr. FUAA35010A

integrierten Hygrometer kann außerdem jederzeit auf Änderungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit reagiert werden. Im Falle eines Alarms verfügt die Zentrale über eine integrierte, lautstarke 90 dB Sirene und kann parallel mit Push-Benachrichtigungen via App und E-Mail alarmieren.

Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Art.-Nr. FUAA35010A

Technische Daten

Alarmierung	E-Mail, Push-Benachrichtigung, SMS
Anzahl Benutzer	1
Anzahl Drahtzonen	0
Anzahl Funkzonen	32
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	3
Anzeige	LED
Ausgänge	0
Batterietyp	6 x AA Batterie
Breite	280mm
Ereignisspeicher	1.000
Funkfrequenz	868MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	194mm
Integrierte Sirene	< 90 dB
Leuchtfarbe	Blau; Gelb; Rot
Länge	89mm
Max. Betriebstemperatur	40°C
Max. Luftfeuchtigkeit	80%

Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	0°C
Modulation	FSK
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	0,54kg
Netzwerkanschluss	Ethernet 10/100 Mbit
Notstromversorgung	ja
Schaltausgänge	0
Spannungsversorgung DC	5V
Stromaufnahme	480mA
Verschlüsselung	P2P: AES-128; Push: HTTPS
Zertifizierungen	CE