

Smartvest Funk-Bewegungsmelder

Art.-Nr. FUBW35000A



-
- Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Räumen
 - Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten und Bohren, dank Batteriebetrieb
 - Detektiert Personen per Infrarot - horizontaler Erfassungsbereich 105°, Reichweite max. 12 m
 - Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch blaue LED
 - Automatische Supervision: Mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
 - Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
 - Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre
 - Sabotageschutz durch Deckelkontakt
-

Der Smartvest Funk-Bewegungsmelder ermöglicht die Überwachung von Räumen und kann dank Batteriebetrieb komfortabel ohne Bohren und Verdrahten montiert werden. Er detektiert zuverlässig Personen per Infrarot und verfügt über eine Reichweite von bis zu 12 Metern. Bei niedrigem Batteriestand, gibt der Smartvest Funk-Bewegungsmelder automatisch Rückmeldung an die Zentrale. Die kostenlose Smartvest App leitet den Vorgang zum Austausch der Batterien dann Schritt für Schritt an. In Kombination mit der Smartvest Funk-Steckdose können neben der Überwachung auch Smart-Functions initiiert werden (z.B.: Bewegung erkannt, Licht an).

Smartvest Funk-Bewegungsmelder

Art.-Nr. FUBW35000A

Technische Daten

Batterietyp	3 x AA
Breite	61mm
Detektionsverfahren	Wärmeerkennung
Erfassungsbereich Melder (m)	12m
Funkfrequenz	868MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	110mm
Länge	52mm
Max. Betriebstemperatur	40°C
Max. Luftfeuchtigkeit	80%
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m

Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	0°C
Modulation	FSK
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	0,163kg
Sabotageüberwachung	ja
Sensortyp	PIR
Stromaufnahme	Standby: 30µA; Durchschnitt: 15mA
Tierimmun	nein
Zertifizierungen	CE